

Çift Yönlü Dört Butonlu Uzaktan Kumanda



JA-154J MS

JA-154J MS Jablotron100 serisi için çift yönlü bir uzaktan kumandadır. Sistemi kurma/çözme yapmanın yanında panik ve cihaz kontrolü gibi de kullanılabilir. Cihaz iki farklı segmenti kontrol edebilir. Hem sesli uyarı hem görsel uyarı mevcuttur. Pil ömrünü kontrol eder ve bildirir. Sistemde 1 adet adres kaplar.

- ▶ Güç: Lityum Pil Tip CR 2032 3.0 V
- ▶ Pil Ömrü: 2 yıl (Günlük 10 aktivasyon ile)
- ▶ Çalışma Frekansı: 868 MHz
- ▶ Çekim mesafesi: yaklaşık 30m (açık alan)
- ▶ EN 50131-1: II., general indoor
- ▶ Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -10 °C ile 40 °C
- ▶ Boyutları: 36 × 72 × 15 mm
- ▶ Güvenlik Sınıfı: grade 2 according to EN 50131-1
- ▶ Sertifikalar: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Uzaktan Kumanda



JA-186JK

JA -186JK (JA-186JW) kumanda alarm sistemini kurma/çözme ve panik alarmı ile bir cihaz ko ntrol etmek için tasarlanmıştır. İki farklı segment kontrolü de sağlanabilir. Kullanıcılar sistemi bağımsız olarak kontrol edebilirler (örneğin alarm sistemini kurup çözerken aynı zamanda garaj kapısı kontrolü için kullanılabilir). İki tuşa aynı anda paşmak panik alarmı verir. Kumanda kilitleme fonksiyonu vardır. Sistemde 1 adet adres kaplar.



JA-186JW

- ▶ Güç: Alkalin Pil Tip L1016 (6 V)
- ▶ Pil Ömrü: yaklaşık 2 yıl
- ▶ Haberleşme Frekansı: 868 MHz
- ▶ Çekim Mesafesi: Yaklaşık 30 m (Açık Alan)
- ▶ Boyutları: 52 × 18 × 12 mm
- ▶ Sertifikalar: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

Kablosuz Panik Buton




JA-188J

JA-188J genelde kablosuz panik ya da acil durum butonu olarak kullanılır. Alarm sistemini kurma/çözme ve diğer cihazları kontrol etmek için de kullanılır. Sabotaj alarmı verebilir ve pil ömrünü gösterebilir. Butonun sistem içerisindeki özelliği seçilebilir. Sistemde 1 adet adres kaplar.

- ▶ Güç: Alkalin Pil Tip L1016 (6 V)
- ▶ Pil Ömrü: Yaklaşık 3 yıl
- ▶ Haberleşme Frekansı: 868 MHz
- ▶ Çekim Mesafesi: Yaklaşık 30m (açık alan)
- ▶ Boyutları: 80 × 80 × 29 mm
- ▶ Güvenlik Sınıfı: grade 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3

Kablosuz Kişisel Panik Butonu



JA-187J

JA-187J buton kablosuz olarak panik butonu olarak kullanılır. Kişisel panik butonu olarak kullanılan kablosuz buton saat olarak takılabilir ya da içerisinden çıkan askılık ile boyuna asılabilir. Pili ile çalışır ve sistemde 1 adet adres kaplar.

- ▶ Güç: Lityum Pili Tip CR 2032 (3 V)
- ▶ Pili Ömrü: Yaklaşık 3 Yıl
- ▶ Haberleşme Frekansı: 868 MHz
- ▶ Çekim Mesafesi 50m (Açık Alan)
- ▶ Çevre: Korunmalı Harici
- ▶ Koruma Sınıfı: IP 44
- ▶ Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -25 °C ile 50 °C

RFID Access Kart



JA-190J

JABLOTRON 100 sistem için özel RFID access kart.

- ▶ 125 kHz
- ▶ Jablotron özel kod

Kablosuz Röle Çıkış Modülü



JA-150N

The JA-150N kablosuz röle çıkış modülü, NO veya NC özellikli tek bir anahtarlanabilir röle çıkışı sunar. (220 V/16 A) Programlanabilir röle çıkışları üzerlerindeki Dip switchler ile adreslenir. (1-32 arasında adreslenir) Modül BUS hattı üzerinden adreslenir. Ve sistemde ekstra bir adres kaplamaz. JA-190PL montaj kutusu içerisine monte edilebilir.

- ▶ Güç: 230 V/50 Hz; 1,5 W
- ▶ PG Çıkış: Çıkış Klemensleri (C, NO, NC)
- ▶ Röle Çıkış Yüğü: max. 16 A/250 V EN
- ▶ 50131-1, EN 50131-3: II., internal Çalışma
- ▶ Sıcaklığı Aralığı: -10 °C ile 40 °C